

定时提示清洁功能：

在键盘有线连接使用的状态下，
FN+数字副盘1~9三秒=下一次清洁间隔时间(1~9小时)
FN+数字0三秒=取消设定(表现为键盘灯同时闪烁三下)



视频教程

低电量提示：

※当按任何键时，数字副盘上方“A字符灯”闪烁，代表键盘处于低电量状态，请及时给键盘接入电脑充电。





产品信息

产品尺寸:
363x137x17mm
充电端要求:
USB:5V接口 DC+/-5%
电池容量:
500毫安

苹果模式与Windows模式切换


键盘出厂默认苹果键位排布

苹果模式	数字盘上方状态灯	Windows模式	数字盘上方状态灯
长按Fn+A约3秒	 左侧双灯闪烁	长按Fn+M约3秒	 右侧双灯闪烁

※注：组合键中“字符A”键帽代表APPLE苹果，“字符M”代表Microsoft微软Windows。

配对蓝牙/无线设备

(首次连接一个新设备，之前没有跟C96配对过或需要重新配对)



数字副盘上方指示灯对应蓝牙3个频段



视频教程

	USB无线接收器连接	蓝牙连接 (BT1档)	蓝牙连接 (BT2档)	蓝牙连接 (BT3档)
第1步	把接受器插到电脑USB口	长按Fn+BT1三秒	长按Fn+BT2三秒	长按Fn+BT3三秒
第2步	长按Fn+RF三秒	 看到左1灯在闪	 看到中灯在闪	 看到右1灯在闪
状态灯	 看到3颗灯在闪	打开电脑蓝牙，寻找新设备	打开电脑蓝牙，寻找新设备	打开电脑蓝牙，寻找新设备
第3步	连接成功	找到Hygiea KB#1	找到Hygiea KB #2 ,	找到Hygiea KB #3
第4步	/	按连接,连接成功	按连接,连接成功	按连接,连接成功

回连与配对区别：

配对：当键盘第一次与新设备连接，我们就要进行配对连接，
只需要长按3秒 **[Fn] + [对应的连接模式键]** 指示灯闪烁

回连：当键盘已经与设备配对过，我们就可以简单回连
只需要轻按一下 **[Fn] + [对应的连接模式键]**

注意：当发现已配对过的蓝牙设备不能回连，或想把键盘已配对过的蓝牙设备忘记，
可长按 **Fn + B#** 3秒来取消记忆在键盘上的蓝牙设备

通讯连接 (已配对好的设备，可以轻松点按回连)



- Fn + = RF 2.4GHz 设备
(3个指示灯闪烁一次)

Fn + = 蓝牙设备 1
(左1指示灯闪烁一次)

Fn + = 蓝牙设备 2
(中间指示灯闪烁一次)
- Fn + = 蓝牙设备 3
(右1指示灯闪烁一次)

Fn + = USB有线连接设备

※按所有无线回连, 对应的灯都会闪烁一下

多媒体键与系统功能键对照表

符号	对照表	
	直接按	Fn + 系统菜单
	F1	减少屏幕亮度
	F2	增加屏幕亮度
	F3	显示运行中程序
	F4	搜索
	F5	语音输入
	F6	锁屏
	F7	前一首
	F8	播放/暂停
	F9	下一首
	F10	静音
	F11	音量减少
	F12	音量增加

*出厂时, 按(F1, F2, F3, ... F12) 键, 直接出(F1, F2, F3, ... F12) 功能;按Fn + (F1, F2, F3, ... F12), 则出多媒体快捷键功能。

*如果想直接出多媒体快捷键功能, 可以按Fn + Tab来切换。


切换后, 按(F1, F2, F3, ... F12)键, 直接出多媒体快捷键功能;按Fn + (F1, F2, F3, ... F12)键, 则出(F1, F2, F3, ... F12) 功能。

*按Fn+F6键时, 如果是在Windows系统上, 其功能是锁屏。如果在macOS平台使用时, 其功能是请勿打扰。

以下按键需要区分系统使用

符号	MAC 模式		WIN模式	
	直接按	Fn +	直接按	Fn +
	截图	Siri *(需设定)	Del键	可选的屏幕截图
	= 键	打开计算器	= 键	打开计算器
	/ 键	表情包菜单	/ 键	表情包菜单
	* 键	切换输入法	* 键	切换输入法

清洁进程提醒功能：



按组合键Fn+右侧的Shift键: 开启/关闭清洁进程提醒

- 第一步：开始清洁键盘

1

A

↓

左单灯闪烁
- 第二步：表示已完成清洁30%

1

A

↓

左双灯闪烁
- 第三步：表示已完成清洁60%

1

A

↓

三灯闪烁
- 第四步：表示已完成清洁100%

1

A

↓

三灯常亮

第四步：Fn+右侧的Shift键关闭清洁进度提醒



视频教程